

EET 10
ESTABILIZADOR DE TENSIÓN DE 10A
IRAM 2404-3



SECOM

EET 10

ESTABILIZADOR DE TENSIÓN DE 10A

IRAM 2404-3



Descripción

El Estabilizador de Tensión se utiliza para poder Estabilizar la Tensión de un producto bajo ensayo en plantas productoras de heladeras, electrodomésticos, equipamiento electrónico, luminarias, máquinas herramientas, etc.

Controla y estabiliza:

- Permite mantener la tensión de salida dentro del $\pm 1\%$ de la tensión seteada.
- El principio de funcionamiento es electrónico-mecánico por lo que no altera la frecuencia ni la forma de onda del suministro energético.
- El microprocesador controla un motor que es el encargado de variar la posición del eje de un autotransformador variable para poder mantener la tensión de salida siempre en el valor seteado.
- Es capaz de controlar equipos con consumos de hasta 7 amperes en el modelo estándar (mayor consumo a pedido).

Características Técnicas

- Tensión de salida variable: de 40 Vca a 245 Vca.
- Estabilidad: $\pm 1\%$.
- Corriente máxima: 7 Aca (más consumo, a pedido).
- Control de funcionamiento microprocesado.
- Seteo de tensión de salida.
- Sin escalones en la tensión de salida.
- Display LCD indicador de:
 - Tensión seteada.
 - Tensión de Salida (Tensión estabilizada).
- Manual de uso.
- Alimentación: 220Vca 50-60Hz.
- Dimensiones:
 - Largo: 275mm
 - Ancho: 350mm
 - Alto: 295mm
- Peso: 18 Kg.

SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.



Punta del Indio N° 7411 (Camino Viejo a Soldini al 3790)
tel. +54 341 3080258 | contacto@secom.com.ar
www.secom.com.ar